

# 無線機組み込み型SS（秘話）キット

ワイド・ハント・レシーバー

## AX-700B用

LEVEL: 1



★本機は、周波数反転され、傍聴者が内容を理解できないようになった音声を解読する、秘話解読ユニットです。

LEVEL: 1...2.54ピッチの10のハンダ付けが確実にできる。

LEVEL: 2...さらに細かいハンダ付けを必要。

LEVEL: 3...レベル2に加え本体の分解・組立が困難です。

# 日本マランツ AX-700 (B)

## SSユニット組み込み要領

### [部品]

- ・SSユニット CF-88 1個
- ・両面テープ 1枚
- ・トグルスイッチ 1個

### [手順]

SSユニットから出ている7本のリード線のうち、~~赤~~ ~~黒~~ ~~灰~~ ~~緑~~ ~~黄~~ の5本のリード線を図示の通り配線する。


~~白~~ ~~青~~ の2本は、不要。—— カット済み

- ☐ AX-700のケースをはずし、本体の上面の図示の場所を確認する。
- ☐ 図示のポイントをカットする。
- ☐ 図示のポイントにSSユニットの ~~赤~~ ~~黒~~ ~~緑~~ ~~灰~~ ~~紫~~ をそれぞれ半田付けする。

### SS/ノーマルの切り替えについて

SS/ノーマルの切り替えは、ユニットの ~~黄~~ リード線による。

- ・ ~~黄~~ リード線を接地で ----- ノーマル
- ・ ~~黄~~ リード線をオープンで ----- SS



AX-700上面

### AUDIO SIGNAL SWITCHING エキタ部

